



NADITBNC-M

75 Ω BNC Einbaubuchse Eingang - 3-poliger XLR
Einbaustecker 110 Ω Ausgang

Features & Benefits

- ✓ Erlaubt die Verwendung eines dämpfungsarmen Koaxialkabels für längere Übertragungstrecken von digitalen Audio Signalen
- ✓ Umwandler zwischen symmetrischem 110 Ω Kabel und unsymmetrischen 75 Ω Koaxialkabel und umgekehrt
- ✓ Einfache Handhabung, passive Elemente

Technische Informationen

Produkte	
Titel	NADITBNC-M
Verbindungstyp	Adapter
Geschlecht	male

Elektrisch

Frequenzbereich	0.1 - 6 MHz
Nennspannung	≤ 5 V p-p
VSWR	< 1.1
Reflexionswirksamkeit	> 26.4 dB
Insertion Loss	< 0.3 dB @ 0.1 MHz to 10 MHz

Mechanische Daten

Leiterquerschnitt	
-------------------	--