



NADITBNC-FX

3-polige XLR Kabelbuchse 110 Ω Eingang - 75 Ω
BNC Einbaubuchse Ausgang

Features & Benefits

- Erlaubt die Verwendung eines dämpfungsarmen Koaxialkabels für längere Übertragungsstrecken von digitalen Audio Signalen
- Umwandler zwischen symmetrischem 110 Ω Kabel und unsymmetrischen 75 Ω Koaxialkabel und umgekehrt
- Einfache Handhabung, passive Elemente

Technische Informationen

Produkte	
Titel	NADITBNC-FX
Verbindungstyp	Adapter
Geschlecht	female

Elektrisch	
Frequenzbereich	0.1 - 6 MHz
Nennspannung	≤ 5 V p-p
VSWR	< 1.1
Reflexionswirksamkeit	> 26.4 dB
Insertion Loss	< 0.3 dB @ 0.1 MHz to 10 MHz

Mechanische Daten	
Leiterquerschnitt	