



NADITBNC-FX

XLR电缆终端，母，110 Ω 输入 - BNC，母，75 Ω 输出。接口平衡，同轴电缆。

特征和性能

- ✓ 可通过低信号衰减的同轴电缆传输数据音频信号达到长电缆传输
- ✓ 平衡地适用于同轴电缆
- ✓ 适用阻抗110 Ω 至75 Ω
- ✓ 操作简便，无源装置

技术信息

Product	
产品	NADITBNC-FX
连接类型	转接器
类别	母

Electrical	
频率范围	0.1 - 6 MHz
额定电压	≤ 5 V p-p
电压驻波比	< 1.1
回波损耗	> 26.4 dB
插入损耗	< 0.3 dB @ 0.1 MHz to 10 MHz